# WebSensor - dvoukanálový převodník z proudových smyček 0-20mA



Kód: P2520

Dvoukanálový p-line Web Sensor z proudových smyček 0-20mA (4-20mA) na Ethernet.
Snadná Wi-Fi komunikace **pomocí snímače Web Sensor a bezdrátového** Wi-Fi routeru TP-LINK**.**

**Zpracování a analýza naměřených dat:**

- online v COMET Cloud
- software COMET Database
- integrace do systémů 3 stran

**K nově zakoupenému snímači WebSensor s ethernetovou komunikací získáte 3 měsíce COMET Cloudu zdarma; pro roční provoz v COMET Cloudu je poté potřeba 1 kredit.**

## Technická data

| | |
|---|---|
| PROUDOVÝ VSTUP | |
| Přesnost měření proudu | ±0,1% FS od 0 °C do +50 °C<br>±0,3% FS od -30 °C do +80 °C |
| Rozlišení | 1 µA |
| A/D převodník | 24bit sigma-delta |
| Vstupní odpor | 20 Ω |
| Interval měření | 1 s |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA | |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -30 až +80 °C |
| Kanály | 2x proudový vstup |
| Výstup | Ethernet |
| Interval měření | 1 s |
| Komunikační protokoly | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML |
| Protokoly pro alarmy | E-mail, SNMP Trap, Syslog |
| Napájení | 9-30 Vdc |
| Krytí | IP30 |
| Rozměry | 88 x 126 x 39,5 mm |
| Hmotnost | cca 150 g |
| Záruka | 3 roky |